

Controladora Deslimitada SmartGyro Rockway GT y GTS

Características principales

- 4 modos de velocidad configurables
- Compatible con SmartGyro CORE
- Mantiene función NFC
- Configuración rápida mediante combinación de botones
- Instalación compatible con modelos GT y GTS

Compatibilidad

- **SmartGyro Rockway GT**
- **SmartGyro Rockway GTS**

IMPORTANTE — Compatibilidad de Firmware

Para garantizar el correcto funcionamiento de la controladora, es imprescindible **comprobar o actualizar previamente el firmware del patinete** a las siguientes versiones mínimas compatibles.

Rockway GT

- Firmware controlador desde: **0.23**
- Firmware display/instrument desde: **0.13**

Rockway GTS

- Firmware controlador desde: **0.23**
- Firmware display/instrument desde: **0.12**

Advertencias importantes:

- Las actualizaciones realizadas de forma incorrecta o mediante procedimientos no validados no permiten restaurar versiones anteriores del firmware.
- No podemos garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo si se utilizan versiones incompatibles.
- Si el firmware instalado es inferior al indicado en esta guía, los modos configurables no funcionarán correctamente.
- Dependiendo del dispositivo móvil utilizado (**Apple o Android**), las actualizaciones pendientes pueden no mostrarse correctamente.

Actualización de Firmware

Orden correcto de actualización:

1. Firmware del controlador
2. Firmware display/instrumento

Si únicamente aparece una actualización disponible, actualiza solo el dispositivo indicado.

Una vez instalada una versión compatible, se recomienda no volver a actualizar el firmware.

A continuación, sustituya el controlador.

Instalación — Rockway GT Y Rockway GTS

Conexión Plug&Play

Configuración de modos de velocidad

MODO	ACTIVACIÓN	VELOCIDADES
25 km/h	Acel. + Claxon x2	6 / 11 / 17 / 25
30 km/h	Acel. + Claxon x3	6 / 11 / 25 / 30
35 km/h	Acel. + Claxon x4	6 / 11 / 25 / 35
40 km/h	Acel. + Claxon x5	6 / 11 / 25 / 40

Ejemplo modo 40 km/h:

Mantén pulsado el acelerador y presiona 5 veces el claxon. El display emitirá un aviso sonoro y mostrará “40”.

Funciones conservadas

- Conexión Bluetooth mediante SmartGyro CORE
- Compatibilidad con NFC



AVISO IMPORTANTE

Controladora deslimitada con firmware V0.24

NO ACTUALIZAR EL FIRMWARE

Una actualización podría sobrescribir la configuración/modificación de la controladora y perder la deslimitación o funciones personalizadas.